

# VE1

## VE1 DIVISORE T IEC MAS./FEM./M - AS.



### COD. ARTICOLO

VE1

### LISTINO

€ 5,00

### NOTA TECNICA

Divisore TV con connettori IEC assiali.

### APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o, nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 1000 MHz - Modelli con diverse combinazioni di connettori IEC maschio / femmina - Bassa perdita di passaggio - Alta efficienza di schermatura - Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso - Dimensioni ultra compatte

### DATI TECNICI

N° uscite	2
frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 1000
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 1000 - dB	5,5
Tipo di connessione	IEC 9,5 mm femmina / 2,2 x IEC 9,5 mm maschio

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 - dB	> 20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	35 x 17 x 55
Peso - g	37
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / -
Conforme alle norme	EN 60728-11, EN 50083-2, EN 50581